

Comando On

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando On.

Para acceder al comando On presiona la tecla **On** en la consola.

Descripción

Con el comando On puedes:

- encender un ejecutor
- encender un ejecutor con tiempo de Fade.
- encender todos los ejecutores normales con una cuelist asignada.
- activar todos los valores de un aparato en el programador.
- activar todos los valores de un tipo de preset para los aparatos seleccionados en el programador.

Sintaxis

1. Encender un ejecutor.

```
On 
```

2. Encender un ejecutor con tiempo de Fade.

```
On Ejecutor 1 Fade 2 
```

3. Encender todos los ejecutores normales con una cuelist asignada.

```
On Thru 
```

4. Activar todos los valores de un aparato en el programador.

```
On Fixture 1 
```

5. Activar todos los valores de un tipo de preset para los aparatos seleccionados en el programador.

```
On PresetType 1 
```

Ejemplo 1

Supongamos que quieres encender el ejecutor 1.

Hay tres maneras para hacer esto:

- a) Presiona **On** , y el respectivo botón ejecutor .
- b) Presiona **On** **Exec** **1** **Please** .
- c) Presiona **On** , y el respectivo botón ejecutor en la [Vista Barra Ejecutores](#).

Se ha encendido el ejecutor 1

Ejemplo 2

Supongamos que quieres encender un ejecutor con un tiempo de Fade de 2 segundos.

Presiona **On** **Exec** **1** **Time** (=Fade) **2** **Please** .

Se enciende el ejecutor 1 con un tiempo de Fade de 2 segundos

Ejemplo 3

Supongamos que quieres encender todos los ejecutores normales con cuelist en la página actual.

Presiona **On** **Thru** **Please** .

Se han encendido todos los ejecutores normales con cuelist en la página actual

Ejemplo 4

Supongamos que quieres activar en el programador todos los valores de los aparatos 1 al 10.

Hay dos maneras para hacer esto:

- a) Presiona **On** **Fixture** **1** **Thru** **10** **Please** .
- b) Selecciona los aparatos del 1 al 10 en la vista de aparatos y presiona dos veces la tecla **Please** .

Todos los valores de los aparatos 1 al 10 están activos en el programador.

Ejemplo 5

Supongamos que quieres activar en el programador todos los valores de dimmer para los aparatos seleccionados.

Hay tres maneras para hacer esto:

- a) Presiona **On**  + **Preset** (= PresetType) **1** **Please** .
- b) Presiona **On**  + **Preset** (= PresetType) **Dimmer** **Please** .
- c) Presiona dos veces sobre **Dimmer** en la [Barra Preset de Tipo](#).

Los valores de dimmer de los aparatos seleccionados están activos en el programador.



Links relacionados

- [Tecla On](#)
- [Vista Barra Ejecutores](#)
- [Tecla Please](#)