

- [Minus] Kommando

Dieses Kapitel beschreibt die Syntax und Verwendung des - [Minus] Kommandos.

Beschreibung

Mit dem - [Minus] Kommando können Sie:

- Objekte aus einer Auswahl entfernen
- Dimmer Werte verringern
- die vorherige Page aufrufen

Syntax

1. Entfernen Sie Objekte aus einer Liste:

A dark grey rectangular control panel. On the left, the text '- 5' is displayed in white. On the right, there is a grid of 16 small white squares arranged in two columns and eight rows, representing a list of fixtures.

2. Verringern Sie Dimmer Werte:

A dark grey rectangular control panel. On the left, the text 'At - 12' is displayed in white. On the right, there is a grid of 16 small white squares arranged in two columns and eight rows, representing a list of fixtures.

3. Rufen Sie die vorherige Page auf:

A dark grey rectangular control panel. On the left, the text 'Page -' is displayed in white. On the right, there is a grid of 16 small white squares arranged in two columns and eight rows, representing a list of fixtures.

Das - [Minus] Kommando ist kein vollständiger Befehl, es wird immer noch ein zweiter Befehl oder eine Nummer benötigt.

Beispiel 1

Nehmen wir an Sie haben eine lange Auswahlliste mit Fixtures und Sie möchten bei einem Fixture die Auswahl rückgängig machen.

ID	Name
1	QWO 1
2	QWO 2
3	QWO 3
4	QWO 4
5	QWO 5
6	QWO 6
7	QWO 7
8	QWO 8

Abbildung 1: Alle Fixtures sind ausgewählt

Um Fixture 5 aus der Auswahl zu entfernen, drücken Sie

- 5 Please

Fixture ID 5 wird aus der Auswahl entfernt.

ID	Name
1	QWO 1
2	QWO 2
3	QWO 3
4	QWO 4
5	QWO 5
6	QWO 6
7	QWO 7
8	QWO 8

Abbildung 2: Fixture 5 wurde aus der Auswahlliste entfernt

Beispiel 2

Nehmen wir an Sie haben eine lange Auswahlliste mit Fixtures und Sie möchten Fixture ID 5 bis 7 aus der Liste entfernen.

ID	Name
1	QWO 1
2	QWO 2
3	QWO 3
4	QWO 4
5	QWO 5
6	QWO 6
7	QWO 7
8	QWO 8

Abbildung 3: Alle Fixtures sind ausgewählt

Um Fixture 5 bis 7 aus der Auswahl zu entfernen, drücken Sie

- 5 Thru 7 Please

Fixture ID 5-7 werden aus der Auswahl entfernt.

ID	Name
1	QWO 1
2	QWO 2
3	QWO 3
4	QWO 4
5	QWO 5
6	QWO 6
7	QWO 7
8	QWO 8

Abbildung 4: Fixture 5 bis 7 wurden aus der Auswahlliste entfernt

Beispiel 3



ID	Name	Dim
1	 QWO 1	50.0
2	 QWO 2	50.0

Abbildung 5: Dimmer auf 50%

Um die Dimmer Werte der ausgewählten Fixtures um 12% zu verringern, drücken Sie

At - **12** **Please** .

Die Dimmer Werte werden um 12% verringert.


ID	Name	Dim
1	 QWO 1	38.0
2	 QWO 2	38.0

Abbildung 6: Dimmer Werte um 12% verringert.

Die Dimmer Werte werden um 12% verringert.



Hinweis: Um die Dimmer Werte um 10 % zu senken, drücken Sie die **-** Taste zwei mal.

Beispiel 4

Um die vorherige Page von Executoren aufzurufen, drücken Sie

Page - **Please** .

Die vorherige Page wird angezeigt.